



## 一. 产品概述

JJ1B系列自耦减压起动控制箱适用于频率50(60)Hz，电压380V或660V，功率为11-320KW的三相鼠笼型感应电动机作降压起动，并可加速电动机至额定转速和人为停止电动机用。对电动机具有过载、缺相、短路等保护功能。对自耦变压器带有起动时间的过载保护。本系统产品符合“C292—4及JB/DQ6187-86的有关规定。

## 二. 使用环境条件

1. 环境温度：不高于+48℃，不低于-10℃，24h内的平均温度不得高于+35℃。
2. 相对湿度：周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度。
3. 地震烈度：不超过8度。
4. 海拔高度：不超过2800m。(除海拔特殊要求)
5. 设备安装在无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的户内场所。

## 三. 订货须知

订货时应注明：

- 1、控制电机的容量(kW)。
- 2、起动箱的颜色。
- 3、特殊要求同制造方商定。